



MANTIS LASER ACADEMY – QUICK GUIDE (CZ)

1. Co potřebujete

- Vybitou zbraň bez munice
 - Laserovou patronu Pink Rhino
 - Mobil / tablet s aplikací *Mantis Laser Academy*
 - Smart Targets (nebo vlastní terče)
 - Stativ na telefon
-

2. Bezpečnost

- Vždy zacházejte se zbraní jako s nabitou
 - Odstraňte veškerou munici z místnosti
 - Zkontrolujte prázdnou komoru a zásobník
 - Miřte pouze bezpečným směrem
-

3. Instalace laserové patrony

1. Vyjměte izolační kotouček z baterií
2. Zkontrolujte 3× LR626 baterie (plus směrem dolů)
3. Otestujte laser stiskem gumového konce
4. Lehce namažte O-kroužky
5. Vložte patronu do komory laserem dopředu
6. Zavřete závěr

Vyjmutí: použijte přiloženou dřevěnou tyčku.

4. Nastavení terčů

- Umístěte terče na stěnu nebo stojan
 - QR kódy musí být viditelné a rovné
 - Vyhněte se odleskům a přímému světlu
 - Aplikace automaticky detekuje terče
-

5. Nastavení telefonu

- Umístěte telefon cca 1 m od terče

- Použijte stativ a zadní kameru
 - Celý terč musí být v záběru
 - Nepoužívejte zoom (nebo minimálně)
-

6. Aplikace – rychlé použití

- Otevřete Laser Academy a povolte kameru
- Pokud máte Full Access Code: Settings → Manage Account
- Doporučené režimy:
 - **Open Shooting** (volná střelba)
 - **Bullseye** (přesnost)
 - **Duel** (rychlost)

Kalibrace (Laser Offset)

- Nastavte v menu „SHOOT TO CALIBRATE“, pokud laser míří jinam než mířidla
-

7. Nejčastější problémy

- Terč se nenačte → přesuňte telefon blíž, změňte světlo
 - Červené maskování → terč je příliš jasně osvětlený
 - Laser nefunguje → zkontrolujte baterie a dotažení patrony
 - Spoušť se neresetuje → je nutné natáhnout závěr (normální chování)
-

8. Doporučení

- Používejte 1 zdroj světla, ideálně bez odlesků
- Telefon musí stát stabilně
- maximální odchylka Pink Rhino cca 6 mm na metr

Dovozce: SH Commerce, s.r.o, IČO: 07124856, www.shcommerce.cz